



MODEL : PLAFONIERA 18W z regulowanym mikrofalowym czujnikiem ruchu

**NATYNKOWA OPRAWA MONTOWANA DO ŚCIAN I SUFITÓW NA KOŁKI ROZPOROWE
WBUDOWANY REGULOWANY MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU**

- ◆ czas świecenia od 10 sek. do 150s
- ◆ zasięg czujnika max. 12 m
- ◆ temp. pracy -20°C +40°C
- ◆ wysoka częstotliwość pracy (5,8 GHz)
- ◆ regulacja czasu świecenia
- ◆ regulacja natężenia światła od 3 do 2000 lux
- ◆ wbudowany czujnik zmierzchowy i przekaźnik czasowy

**OBUDOWA – ALUMINIUM PROSZKOWANE
IP-54**

WYMIARY:

Wys. : 45mm , średnica: 227 mm

ZASILANIE: 230V AC 50/60Hz

POBÓR MOCY: 18W/ CZUWANIE: <0,4W

ILOŚĆ DIÓD LED: 18 x High Power/Epistar

JASNOŚĆ/LUMENY: 1900 lm

BARWA ŚWIATŁA:

Ciepła: 2800*K - 3200*k

Neutralna: 4000*K - 4500*K

Zimna : 6000*K - 6500*K

KĄT ŚWIECENIA: 160 STOPNI

TRWAŁOŚĆ: 45.000 GODZIN

